

//

MA-61RUZ

AMPLIFICADOR DE MEGAFONÍA MULTIZONA

ESPECIALMENTE RECOMENDADO EN:

Todos los sectores



DESCRIPCIÓN

Amplificador de megafonía con control independiente de volumen para 2 zonas de salida. Cuenta con reproductor USB/SD/MP3 y sintonizador digital FM. Indicado para instalaciones comerciales, sonorizaciones y audio distribuido.



Amplia la información del producto en:

<https://fonestar.com/ES/MA-61RUZ>

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS	<p>Amplificador de megafonía. 2 zonas de altavoces con control independiente de volumen. Reproductor USB/SD/MP3. Sintonizador digital de radio FM. Alimentación phantom. Entrada para conexión con sistema de megafonía. Prioridad de avisos.</p>
POTENCIA	60 W RMS
RESPUESTA	<p>Micrófonos: 80-18.000 Hz Auxiliar: 50-20.000 Hz</p>
DISTORSIÓN	Armónica: < 1%
RELACIÓN SEÑAL RUIDO	<p>Micrófonos: > 60 dB Auxiliares: > 70 dB</p>
ENTRADAS	<p>2 micros/líneas balanceados, combo (XLR y jack 6'3 mm) 0'75 mV RMS y 75 mV RMS conmutables 1 auxiliar, 2 x RCA, 90 mV RMS y jack 3'5 mm, 45 mV RMS 1 línea 100 V, terminales a presión</p>
SALIDAS	1 line out, 2 x RCA, 700 mV
CONTROLES	<p>Tono: Graves: ±10 dB Agudos: ±10 dB Volumen: entradas 1 a 2, zonas 1 a 2, aux/mp3, volumen general y reproductor USB/SD/MP3/FM Ganancia: entrada de línea de 100 V</p>
REPRODUCTOR	Reproductor USB/SD/MP3 y sintonizador digital FM con presintonías y búsqueda automática
PHANTOM	24 V en micros 1 a 2, seleccionable
PRIORIDAD	<p>Prioridad 1: entrada 100 V por nivel de señal Prioridad 2: Micro 1, 2 por nivel de señal (mismo nivel de prioridad)</p>
IMPEDANCIA	4 Ω y líneas 100 y 70 V, terminales roscados
ALIMENTACIÓN	230/115 V CA, 83 W



Amplia la información del producto en:

<https://fonestar.com/ES/MA-61RUZ>

MEDIDAS	320 x 89 x 192 mm fondo
PESO	4'7 kg
ACCESORIOS	Antena FM



Amplia la información del producto en:

<https://fonestar.com/ES/MA-61RUZ>