

VPL-EX575

Kompaktowy projektor
o rozdzielczości XGA i dużej
jasności 4200 lumenów



Omówienie

Jasny, wyraźny obraz, uniwersalny zestaw gniazd i łączny oraz niskie koszty eksploatacji

Projektor VPL-EX575 idealnie nadaje się do klas szkolnych i pokoi narad średniej wielkości.

Jest cichy, nieduży i wydajny. Dzięki jasności 4200 lumenów, dużemu współczynnikowi kontrastu (20 000:1) i rozdzielczości XGA zapewnia obraz, który dobrze widać nawet w jasnym pomieszczeniu i na dużym ekranie. Technologia 3LCD firmy Sony gwarantuje naturalną, żywą kolorystykę. W porównaniu z poprzednimi modelami poprawiła się jakość obrazu. Nowe ustawienie balansu koloru/bieli pozwala wyraźnie wyświetlać tekst, a nowy tryb obrazu „Żywy” zapewnia jeszcze bogatszą i żywszą kolorystykę.

Model VPL-EX575 doskonale sprawdza się w dzisiejszych zintegrowanych środowiskach audiowizualnych i informatycznych. Jest wyposażony w dwa złącza HDMI oraz port USB z funkcją bezpośredniego wyświetlania z komputera (Direct USB Display). Wygodę użytkownika zwiększa funkcja nadawania nazw wejściom. Dzięki niej można szybko sprawdzić na ekranie nazwę podłączonego urządzenia.

Projektor VPL-EX575 współpracuje także z siecią komputerową i pozwala na wyświetlanie prezentacji z maksymalnie czterech równocześnie podłączonych komputerów PC/Mac. Podłączenie opcjonalnego adaptera Wi-Fi umożliwia bezprzewodowe wyświetlanie materiałów bezpośrednio z laptopów.

Do obniżenia kosztów posiadania przyczynia się szereg energooszczędnych funkcji oraz lampa, której zalecany czas eksploatacji wynosi do 10 000 godzin. Rutynową konserwację przyspiesza i ułatwia nowy, wygodny system dostępu do lampy: od tyłu urządzenia.

Funkcje

Jasny, wyraźny obraz wytwarzany przez światło o maksymalnej jasności 4200 lumenów

Maksymalna jasność projektora VPL-EX575 (w trybie dużej jasności lampy) wynosi 4200 lumenów. Pozwala to na uzyskanie wyraźnego, kontrastowego obrazu w jasnych pomieszczeniach i na dużym ekranach. Możliwość wyboru jednego z trzech trybów jasności, dopasowanych do różnych warunków prezentacji — od światła dziennego po zaciemnione pomieszczenie.

Technologia 3LCD BrightEra™

Wydajny system paneli 3LCD, wspomagany przez zaawansowaną technologię Sony BrightEra™, zapewnia wysoką jasność, spójność i rozdzielczość obrazu, wierną kolorystykę oraz imponującą niezawodność.

Rozdzielczość XGA

Rozdzielczość XGA (1024 x 768) i proporcje 4:3 gwarantują szczegółowy obraz. Ułatwiają też bezpośrednie wyświetlanie obrazu z laptopa, urządzenia mobilnego czy odtwarzacza DVD.

Duża moc wyjściowa dźwięku: 16 W

Wbudowany głośnik monofoniczny ma dużą moc wyjściową: 16 watów. Dzięki temu ścieżka dźwiękowa do filmu jest dobrze słyszalna bez dodatkowych wzmacniaczy.

Energooszczędna lampa o przedłużonej żywotności — do 10 000 godzin pracy

Zaawansowana technologicznie lampa jest tańsza w użytkowaniu i wymaga ograniczonej konserwacji. Zalecany okres jej eksploatacji to około 10 000 godzin (w trybie małej jasności i w zależności od środowiska pracy projektora oraz sposobu jego użytkowania).

Zaawansowane funkcje oszczędzania energii

Zaawansowana technologia lampy umożliwia użycie różnych funkcji zmniejszających zużycie energii. Tryb automatycznego zmniejszania jasności lampy zapewnia oszczędność energii, gdy projektor pozostaje włączony, a nie jest używany. Tryb automatyki obrazu samoczynnie dostosowuje intensywność światła do wyświetlanego obrazu. Naciśnięcie przycisku na pilocie pozwala tymczasowo wygasić obraz i radykalnie zmniejszyć pobór mocy.

Cicha praca

Niemal bezgłośnie praca wentylatora nie przeszkadza widzom w takich miejscach, jak klasy czy salki spotkań. Tryb jasności lampy: Wysoka: 35 dB, standardowa: 33 dB, niska: 29 dB

Automatyczne włączanie zasilania

Można zaoszczędzić czas i szybciej rozpocząć prezentację: projektor uruchamia się automatycznie po wykryciu sygnału z podłączonego komputera.

Szybkie kończenie projekcji

Nikt nie lubi beczynnie czekać. Projektor można natychmiast wyłączyć i odłączyć od zasilania — bez długiego wyczekiwania na jego wystygnięcie.

Przesyłanie prezentacji przez sieć lub łącze bezprzewodowe

Do wyświetlania prezentacji z komputera PC lub Mac można wykorzystać sieć lub łącze bezprzewodowe. Możliwe jest równoczesne wyświetlanie obrazu z maksymalnie czterech komputerów PC/Mac; z projektorem może się równocześnie łączyć maksymalnie ośmiu użytkowników. Zestaw zawiera aplikację Projector Station for Network Presentation na systemy Windows/Mac.

Sterowanie i zarządzanie z dowolnego komputera podłączonego do sieci

Do zdalnego wybierania funkcji i ustawień projektora oraz kontrolowania jego stanu można użyć dowolnego podłączonego do sieci komputera, na którym jest zainstalowany program Projector Station for Network Control dostarczany z projektorem.

Zdalne sterowanie za pomocą aplikacji na urządzenia z systemem iOS/Android

Po pobraniu do urządzenia mobilnego bezpłatnej aplikacji Projector Remote można sterować projektorem z dowolnego miejsca w pomieszczeniu, używając czytelnych przycisków na ekranie smartfona lub tabletu.

Wyświetlanie multimediiów z pamięci USB

Po podłączeniu pamięci USB można bez używania komputera wyświetlać zdjęcia, obrazy i grafikę.

Dwa wejścia HDMI

Dwa wejścia HDMI pozwalają na podłączanie urządzeń z portami HDMI, takich jak komputery czy urządzenia do strumieniowej transmisji multimediiów.

Łatwa rozbudowa systemu dzięki obsłudze sygnałów sterujących IP

Sygnały sterujące (włączenie/wyłączenie zasilania, wybór wejścia) mogą być przekazywane z głównego projektora do dodatkowych, „pomocniczych” projektorów przez sieć IP.

Funkcja USB Display — podłączanie komputera jednym przewodem

Do reprodukcji obrazu i dźwięku* z komputera PC lub Mac potrzebny jest jeden przewód USB — nie trzeba nawet instalować żadnych dodatkowych sterowników.

* Może wystąpić przesunięcie czasowe między obrazem a dźwiękiem. W przypadku gdy wymagane jest małe opóźnienie, zaleca się użycie wejścia liniowego lub wejścia HDMI projektora.

Nadawanie własnych nazw wejściom

Można nadawać wejściom sygnału własne nazwy, takie jak „Odtwarzacz BD”, „Komputer” czy „Kamera do dokumentów”. Ułatwia to identyfikację podłączonych i używanych urządzeń.

Łatwa konserwacja

Wygodny dostęp do lampy od tyłu projektora ułatwia jej wymianę, gdy projektor jest zamontowany w uchwycie sufitowym.

Dane
techniczne

System wyświetlania

System
wyświetlania

Trzy panele LCD

Wyświetlacz

Efektywny rozmiar wyświetlacza	3 panele LCD BrightEra 0,63" (16 mm), proporcja boków 4:3
--------------------------------	---

Liczba pikseli	2,359,296 pikseli (1024 x 768 x 3)
----------------	------------------------------------

Obiektyw projekcyjny

Ostrość	Ręcznie
---------	---------

Powiększenie: regulacja elektryczna/ręczna	Ręcznie
--	---------

Powiększenie — współczynnik	Około 1,6x
-----------------------------	------------

Współczynnik projekcji	Od 1,40:1 do 2,27:1
------------------------	---------------------

Źródło światła

Typ	Wysokociśnieniowa lampa rtęciowa
-----	----------------------------------

Moc	225 W
-----	-------

Zalecany czas wymiany lampy*3

Tryb jasności lampy: wysoki	4000 godz.
-----------------------------	------------

Tryb jasności lampy: standardowy	6000 godz.
----------------------------------	------------

Tryb jasności	
---------------	--

Tryb jasności lampy: niski	10000 godz.
-------------------------------	-------------

Cykl czyszczenia/wymiany filtra (maks.)

Cykl czyszczenia/wymiany filtra (maks.)	10 000 godz.
---	--------------

Rozmiar ekranu

Rozmiar ekranu	30" - 300" (0,76-7,62 m) (pomiar po przekątnej)
----------------	--

Natężenie światła:*1

Tryb jasności lampy: wysoki	4200 lm
--------------------------------	---------

Tryb jasności lampy: standardowy	3000 lm
--	---------

Tryb jasności lampy: niski	2300 lm
-------------------------------	---------

Natężenie światła barwnego:*1

Tryb jasności lampy: wysoki	4200 lm
--------------------------------	---------

Tryb jasności lampy: standardowy	3000 lm
--	---------

Tryb jasności	
---------------	--

Typ jasności
lampy: niski 2300 lm

Współczynnik kontrastu (pełna biel/pełna czerń)*2

Współczynnik
kontrastu (pełna
biel/pełna czerń)*2 20 000:1

Głośnik

Głośnik Głośnik 16 W (monofoniczny)

Częstotliwość skanowania obrazu

W poziomie Od 15 kHz do 92 kHz

W pionie 48 do 92 Hz

Obsługiwana rozdzielczość

Wejście sygnału
komputerowego Maksymalna rozdzielczość
wyświetlania: 1600 x 1200
pikseli, fv: 60 Hz

Wejście sygnału
wideo NTSC, PAL, SECAM, 480/60i,
576/50i, 480/60p, 576/50p,
720/60p, 720/50p, 1080/60i,
1080/50i, 1080/60p,
1080/50p

System kodowania kolorów

System kodowania NTSC 2 EB PAL SECAM NTSC

System kodowania kolorów	NTSC 3.58, PAL, SECAM, NTSC 4.43, PAL-M, PAL-N, PAL 60
--------------------------	--

Korekcja zniekształceń trapezowych (maks.) *4

W pionie	+/-30 stopni
----------	--------------

Języki menu ekranowego

Języki menu ekranowego	27 języków (polski, angielski, francuski, niemiecki, włoski, hiszpański, portugalski, japoński, chiński uproszczony, chiński tradycyjny, koreański, rosyjski, holenderski, norweski, szwedzki, tajski, arabski, turecki, wietnamski, perski, fiński, indonezyjski, węgierski, grecki, czeski, słowacki, rumuński)
------------------------	---

WEJŚCIE WYJŚCIE (komputer/wideo/sterowanie)

INPUT A	Złącze sygnału wejściowego RGB/Y PB PR: 15-stykowe Mini D-sub (żeńskie) Złącze sygnału wejściowego audio: Mini jack stereo
---------	---

INPUT B	Złącze sygnału wejściowego RGB: 15-stykowe Mini D-sub (żeńskie) Złącze sygnału wejściowego
---------	---

	audio: Mini jack stereo
INPUT C	Złącze wejściowe HDMI: 19-stykowe złącze HDMI z obsługą standardu HDCP Złącze wejściowe audio: obsługa audio HDMI
Wejście D	Złącze wejściowe HDMI: 19-stykowe złącze HDMI z obsługą standardu HDCP Złącze wejściowe audio: obsługa audio HDMI
S VIDEO IN	Złącze wejściowe S-video: 4-stykowe mini DIN
WEJŚCIE WIDEO	Złącze wejściowe wideo: RCA
OUTPUT	Złącze wyjściowe MONITOR: 15-stykowe Mini D-sub (żeńskie) Złącze wyjściowe audio: Mini jack stereo
REMOTE	9-stykowe złącze D-sub (męskie) / RS232C
LAN	RJ-45, 10BASE-T/100BASE-TX
USB	Typ A
USB	Typu B
WEJŚCIE MIKROFONU	Złącze mikrofonu: Minijack

Szum akustyczny*5

Tryb jasności lampy: niski	29 dB
----------------------------	-------

Temperatura/wilgotność w środowisku pracy

Temperatura/wilgotność w środowisku pracy	Od 0°C do 40°C / od 20% do 80% (bez kondensacji)
---	--

Temperatura/wilgotność podczas przechowywania

Temperatura/wilgotność podczas przechowywania	Od -10°C do +60°C / od 20% do 80% (bez kondensacji)
---	---

Zasilanie

Zasilanie	Napięcie przemienne 100-240 V, od 3,4 A do 1,5 A, 50/60 Hz
-----------	--

Pobór mocy

Prąd przemienne od 100 V do 120 V	Tryb jasności lampy: Wysoka 333 W
-----------------------------------	-----------------------------------

Prąd przemienne od 220 V do 240 V	Tryb jasności lampy: Wysoka 320 W
-----------------------------------	-----------------------------------

Pobór mocy (w trybie czuwania)

Prąd przemienne	0,50 W (kiedy funkcja trybu)
-----------------	------------------------------

Prąd przemienny od 100 V do 120 V	czuwania „Standby Mode” jest ustawiona na „Low”)
--------------------------------------	---

Prąd przemienny od 220 V do 240 V	0,50 W (kiedy funkcja trybu czuwania „Standby Mode” jest ustawiona na „Low”)
--------------------------------------	--

Pobór mocy (w sieciowym trybie czuwania)

Prąd przemienny od 100 V do 120 V	5,5 W (LAN)
	6,0 W (opcjonalny moduł WLAN)
	6,2 W (wykorzystane wszystkie gniazda i sieci, kiedy funkcja trybu czuwania „Standby Mode” jest ustawiona na „Standard”)

Prąd przemienny od 220 V do 240 V	5,8 W (LAN)
	6,3 W (opcjonalny moduł WLAN)
	6,6 W (wykorzystane wszystkie gniazda i sieci, kiedy funkcja trybu czuwania „Standby Mode” jest ustawiona na „Standard”)

Włączony tryb czuwania / tryb czuwania sieci

Włączony tryb czuwania / tryb czuwania sieci	Ok. 10 minut
--	--------------

Przełącznik sieci bezprzewodowych

Przełącznik sieci bezprzewodowych	1) Naciśnij przycisk MENU, a następnie wybierz [Połączenie/Zasilanie] 2) [Ustawienia WLAN] 3) [Połączenie WLAN] 4) Wybierz Wł. lub Wył.
-----------------------------------	--

Rozpraszanie ciepła

Prąd przemienny od 100 V do 120 V	1136 BTU/h
-----------------------------------	------------

Prąd przemienny od 220 V do 240 V	1092 BTU/h
-----------------------------------	------------

Wymiary (szer. x wys. x gł.)

Wymiary (szer. x wys. x gł.) (bez wystających elementów)	Około 365 x 96,2 x 252 mm
--	---------------------------

Waga

Waga	Około 4 kg
------	------------

Dołączone akcesoria

Pilot zdalnego sterowania	RM-PJ8
---------------------------	--------

Moduł bezprzewodowej sieci LAN

Opcjonalna lampa	LMP-E221
------------------	----------

Akcesoria opcjonalne	IFU-WLM3
-------------------------	----------

Uwagi

*1	Wartości są przybliżone
----	-------------------------

*2	Jest to wartość średnia przy przyciemnieniu lampy.
----	--

*3	Wartości zbliżone. Zależą od środowiska i sposobu wykorzystania projektora.
----	---

*4	Jakość obrazu może ulec pogorszeniu w przypadku zastosowania funkcji zniekształcenia trapezowego w pionie w ramach korekcji elektrycznej.
----	---

*5	Wartości zbliżone. Zależą od środowiska i sposobu wykorzystania projektora.
----	---

Informacja dotycząca środowiska naturalnego dla klientów z USA	Lampa w tym urządzeniu zawiera rtęć. Pozbywanie się materiałów tego rodzaju może być objęte przepisami prawa w zakresie ochrony środowiska. W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat usuwania i recyklingu prosimy o skontaktowanie się
--	---

z władzami lokalnymi lub
odwiedzenie strony
www.sony.com/mercury.

Galeria

