

//

PROX-30

AMPLIFICADOR DE MEGAFONÍA MONOZONA

ESPECIALMENTE RECOMENDADO EN:

Todos los sectores



DESCRIPCIÓN

Amplificador de megafonía con reproductor USB/MP3/FM

BENEFICIOS

Una solución perfecta que integra amplificador, mezclador, reproductor, entradas de micrófono y auxiliar en un mismo equipo, para instalaciones de megafonía con altavoces de 100 V o baja impedancia que requieran de un manejo intuitivo y tengan un presupuesto ajustado.

Conectores euroblock, seguros y de fácil conexión.

Gran calidad de sonido.

Diseño actual y discreto.

Tamaño compacto, para uso en sobremesa.



Amplia la información del producto en:

<https://fonestar.com/ES/PROX-30>

APLICACIONES

Sistemas de megafonía e hilo musical con altavoces de línea de 100 V o baja impedancia. Locales comerciales, centros educativos, monumentos, exposiciones, bares, restaurantes, etc.

DATOS TÉCNICOS

30 W RMS

Entradas de micrófono con control de mezcla, ganancia y nivel de prioridad.

Controles de tono.

Salidas de 100 V y 4 ?.

Entrada de línea de 100 V con prioridad y mute por cierre de contactos para integrar en instalaciones con avisos de emergencia.



Amplia la información del producto en:

<https://fonestar.com/ES/PROX-30>

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS	<p>Amplificador de megafonía Reproductor USB/MP3/FM. Entradas de micrófono con control de mezcla, ganancia y nivel de prioridad. Controles de tono. Salidas de 100 V y 4 ?.</p>
POTENCIA	30 W RMS
RESPUESTA	20-20.000 Hz ±3 dB
DISTORSIÓN	Armónica: < 1% a 1 kHz
ENTRADAS	<p>1 micro balanceado/desbalanceado, euroblock/jack 6'3 mm, 600 ? 6 mV RMS 1 micro balanceado, euroblock, 600 ? 6 mV RMS 2 auxiliares, euroblock/2 x RCA, 47.000 ? 300 mV RMS 1 línea de 100 V, euroblock</p>
FUNCIONES	<p>Prioridad de entradas. Entrada de Emergencia 100V con máxima prioridad, atenúa el resto de entradas. Micrófono 1 y 2 con prioridad sobre entrada Auxiliar y Reproductor, por nivel de señal, seleccionable Mute por cierre de contactos, atenúa todas las entradas excepto la entrada de Emergencia 100 V. Indicadores luminosos de encendido, protección, pico de señal y señal de salida Refrigeración por inducción sin ventilador</p>
CONTROLES	<p>Volumen de micrófono Volumen de entrada seleccionada Selector de entrada Controles de reproductor USB/MP3/FM Tono: graves y agudos Ganancia y prioridad de micrófonos</p>
REPRODUCTOR	<p>Reproductor USB/MP3 con modo de reproducción música ambiente. Al encender, automáticamente comienza la reproducción en orden sucesivo Sintonizador digital FM con presintonías y búsqueda automática Memoria de último modo seleccionado (USB/MP3 o FM), última canción reproducida o última emisora sintonizada y último modo de reproducción seleccionado</p>
IMPEDANCIA	4 ? y línea 100 V, euroblock
ALIMENTACIÓN	230/115 V CA, 100 W



Amplia la información del producto en:

<https://fonestar.com/ES/PROX-30>

MEDIDAS	286 x 84 x 225 mm fondo
PESO	3'8 kg
ACCESORIOS	Antena FM



Amplia la información del producto en:

<https://fonestar.com/ES/PROX-30>