



Zintegrowana pętla indukcyjna i znak

IL-EL42-L2

Zintegrowana pętla indukcyjna ze znakiem została zaprojektowana tak, aby można ją było wbudować w urządzenia innych producentów. Piankowa obudowa wokół zewnętrznej części tabliczki ułatwia instalację.

Stanowi integralne rozwiązanie dla maszyn oraz urządzeń wymagających zarówno pętli indukcyjnej, jak i oznakowania.

Akcesoria opcjonalne

- Przewód zasilający [CA-10-02] (uwaga: wymagany, jeśli nie jest dostępne zasilanie z systemu głównego)

Dane fizyczne

Wymiary	wysokość – 105mm szerokość – 105mm głębokość – 30mm
Waga	159g
Konstrukcja	różna

Dane techniczne

Zgodność z pętlą indukcyjną	prąd stały, ograniczony przez 4V RMS & 2A RMS
Wejścia	3.5mm TRS audio jack
	zaciski śrubowe na 2.54mm Euro-block
Wyjście pętli	zaciski śrubowe na 5mm 2-way Euro-block
Moc	14V DC 2.14A przez 2.1mm (z systemu CA-10-02 lub hosta)

Zastosowania

Moduł akceptuje sygnały wejściowe z następujących elementów:

- Nagrane wcześniej źródła dźwięku (sygnały wyjścia liniowego)
- Niskonapięciowe wyjścia głośnikowe
- Adaptery audio VOIP (voice over internet protocol)
- Systemy interkomowe
- Systemy PA

Cechy

- AGC (automatyczna kontrola wzmocnienia) samoczynnie dostosowuje się do zmian poziomu wejściowego
- Napęd z pętlą stałoprądową
- Wejście liniowe audio izolowane omowo
- Sygnalizacja stanu za pomocą diod LED – wskaźniki wewnętrzne wyświetlają stany awarii napędu i pętli
- Pasmo przenoszenia zgodne z IEC 60118-4 (w prawidłowych instalacjach)
- Niski pobór mocy

Dystrybutor

Linearic

Al. Sobieskiego 1/2

51-301 Wrocław

71 78 73 900

biuro@akustyk.pl