

//

MA-400RGUZ

AMPLIFICADOR DE MEGAFONÍA MULTIZONA

ESPECIALMENTE RECOMENDADO EN:

Todos los sectores



DESCRIPCIÓN

Amplificador de megafonía multizona, con selector de 5 zonas y reproductor USB/SD/MP3/FM y grabador, que ofrece excelentes prestaciones y variedad de entradas y salidas. Es un equipo versátil y completo que integra todos los elementos necesarios de una instalación de sonido profesional: entradas de micrófono y línea, alimentación phantom, prioridad, entrada auxiliar, mezclador y amplificador. Incorpora tonos musicales de aviso, sirena y efecto eco. Diseñado para su uso en instalaciones de megafonía con altavoces de línea 100 V o instalaciones mono con altavoces de baja impedancia. Entradas de audio con las conexiones estándar del mercado: XLR, jack y RCA. Conectores de altavoz con terminales roscados, seguros y de fácil conexión. Gran calidad de sonido. Tamaño compacto, para uso en sobremesa o en rack 19".



Amplia la información del producto en:

<https://fonestar.com/ES/MA-400RGUZ>

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CHARACTERISTICS	PA amplifier. USB/SD/MP3 recorder/player. Digital FM radio tuner. 5 selectable loudspeaker zones. Phantom power supply. Priority paging. Chimes. Siren. Echo effect.
POWER	450 W maximum, 400 W RMS
RESPONSE	50-17,000 Hz \pm 3 dB
DISTORTION	Harmonic: < 0.5%
INPUTS	4 balanced mics/lines, combo (XLR and 6.3 mm jack) 600 Ω /47,000 Ω 3 mV RMS/300 mV RMS, 10 mV RMS/1 V RMS and euroblock 3 mV RMS/300 mV RMS 2 aux, 2 x RCA and euroblock 47,000 Ω 700 mV RMS 1 amp in, RCA 10,000 Ω 1 V RMS 1 tel. input, 600 Ω 320 mV euroblock
OUTPUTS	1 line out, 2 x RCA 47,000 Ω 500 mV RMS 1 pre out, RCA 600 Ω 1 V RMS
CONTROLS	Tone: Bass: \pm 10 dB Treble: \pm 10 dB Volume: 1 to 4 aux inputs, general volume and USB/SD/MP3 player
PLAYER	USB/SD/MP3 recorder/player and digital FM tuner with presets and auto scan
PHANTOM	48 V in mics 1 to 4, selectable
PRIORITY	Chimes for paging and siren button and contact closure Tel. input via signal level Input 1 via signal level, selectable
ZONE SELECTOR	5 selectable loudspeaker zones
IMPEDANCE	4, 8 and 16 Ω and 100 and 70 V line, screw terminals
POWER SUPPLY	230/115 V AC, 900 W



Amplia la información del producto en:

<https://fonestar.com/ES/MA-400RGUZ>

DIMENSIONS	482 x 133 x 480 mm depth. 3 U 19" rack
WEIGHT	17.4 kg
ACCESSORIES	Antenna cable



Amplia la información del producto en:

<https://fonestar.com/ES/MA-400RGUZ>